

Wymagania dotyczące rozbudowy rozdzielnic RS4 o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

1	Obwody zasilająco-sterownicze (z zabezpieczeniami zwarciovymi i przeciążeniowymi) mieszađła o mocy do 1,5kW – 1 sztuka
2	Obwody zasilająco-sterownicze (z zabezpieczeniami zwarciovymi i przeciążeniowymi) elementów ustawczych armatury z zewętrznym układem sterowania – 2 sztuk.
3	Rozbudowa istniejącego sterownika S7-1200 o : 16 wejść binarnych; 8 wyjść binarnych; 4 wejścia analogowe; sieć PROFINET; sieć PROFIBUS DP/MODBUS RTU
4	Układy separacji: - Wejść binarnych: 16 sztuk; - Wyjść binarnych: 8 sztuki; - Wejść analogowych: 4 sztuki;
5	Dla napędów dochodzających w 3 etapie (mieszađło i dwie zasuw) przełęczniki i lampki sygnalizacyjne należy umieścić na elewacji szafy Dla zasuw – sztuk 2: - Przełęcznik bistabilny ZDALNE-LOKALNE - Przełęcznik monostabilny Otwieraj-0-Zamykaj - Lampki sygnalizacyjne: Otwarta, Zamknięta, Awaria Dla mieszađła - sztuk 1: - Przełęcznik bistabilny ZDALNE-LOKALNE - Przełęcznik monostabilny Zwiększaj-0-Zmniejszaj częstotliwość - Przyciski START-STOP - Lampki sygnalizacyjne: Praca, Awaria